













対応する位相調光器

対象機種：ACLINE, ACT20, ACT40, ACT6, ACT6-S, ACSQL, ACDL, TETRAGON, ACSFL, ACBSQ, ACBDM

Panasonic		LED 専用調光器				リビングライコン	
							
制御方式	正位相制御	WTC57521W	WTC57523W			NQ28732WK NQ28732SK	
	逆位相制御			WTA57583WK	WNS57583W		NQ28771W NQ28771H
容量		160VA(1.6A) 100V AC	320VA(3.2A) 100V AC	320VA(3.2A) 100V AC		150W(1.5A) 100V AC	250W(2.5A) 100V AC
備考		壁設備					

DAIKO		LED 専用調光器				ENDO		LED 専用調光器	
									
制御方式	正位相制御	DP-39672		LZA-93794		制御方式	正位相制御	RX-116WC	
	逆位相制御		DP-37154 G				逆位相制御		
容量		300VA 100V AC		800VA 100V AC		容量	300VA 100V AC		
備考		壁設備						壁設備	

KOIZUMI		LED 専用調光器				ODELIC		LED 専用調光器	
									
制御方式	正位相制御	AE 36745 E				制御方式	正位相制御	LC 211	
	逆位相制御		AE 49350 E				逆位相制御	LC 214	
容量		300VA(3A) 100V AC				容量	3A 100V AC		
備考		壁設備						壁設備	

LUTRON		グラフィックアイ		Style tec		40ch シーンコントローラー + Dimmer Station(DSS) + 調光インターフェース：NK28900		DS-mini ベッドパネル用調光器	
									
容量		1 ゾーン最大 600W/VA 3 ゾーン最大 1600W/VA 100V AC		容量		12Ax1 回路 6Ax2 回路 3Ax3 回路		2A	
備考		壁設備		備考		大規模施設		ホテル部屋 組込みパネル用	

位相調光について

- ・調光下限近くでチラツキが発生する場合があります。その場合は下限設定をしてください。
- ・+αモジュールが含まれたサイズを調光する場合は、+α部分と他部分とで下限付近で多少のずれがあります。故障ではありません。
- ・商用電源のノイズや変動、あるいは取付箇所などの影響で、調光域で僅かなチラツキやうなり音などがありましたら、現場側の配線・配灯設置状況、調光器との接続状況などをご確認ください。
- ・弊社といたしましては負荷容量の60%以内での使用を推奨しておりますが、施工方法、使用方法なども含め、各調光器メーカーのカatalogおよび取扱説明書等に従ってください。
- ・テレビ、ラジオ等の機器に雑音が生じることがまれにあります。その場合は、これら機器のアースを確実にする、調光器との距離を1m以上離すなど行ってください。
- ・調光範囲は調光器により若干異なりますので事前にご確認ください。
- ・瞬時にフル点灯した場合にもフェードイン点灯することがありますが、故障ではありません。